

The top half of the advertisement features a photograph of an elderly couple sleeping peacefully in a bed. The man is wearing a CPAP mask. In the foreground, on a wooden bedside table, sits the Philips DreamStation 2 Auto CPAP Advanced machine. The background is softly lit, suggesting a bedroom environment. The Philips logo is prominently displayed in the top left corner, with the product name and model below it in a teal-colored box.

PHILIPS

DreamStation 2

Auto CPAP Advanced

Philips DreamStation 2 Auto CPAP Advanced

Die DreamStation 2 Advanced ist der nächste Entwicklungsschritt der klinisch bewährten,^{1,2} integrierten Schlaflösungen. Sie wurde entwickelt, um die Funktionseffizienz und eine vereinfachte Benutzererfahrung zu gewährleisten; dazu gehören eine flexible Einrichtung, ein vollständig integrierter Luftbefeuchter, ein Modem, erweiterte Komfortfunktionen sowie Tools für das Patientenmanagement.

Effiziente Einrichtung

Die Flexibilität bei der Einrichtung ermöglicht es Ihnen, das auszuwählen, was sich für Ihr Geschäft am besten eignet.

1. Schnelle Einrichtung und sofort einsatzbereit³

- Akzeptanz datengesteuerter Voreinstellungen.
- Abgesetzte Personalisierung mit Philips Care Orchestrator.

2. Optimierte und automatisch geführte Einrichtung am Gerät

Ramp Plus

Mit der Funktion Ramp Plus können Patienten einen komfortablen Startdruck einstellen.

- Ramp Plus Druckbereiche von 4 bis 10 cm H₂O.
- Einmal eingestellt, wird Ramp Plus automatisch für zukünftige Therapiesitzungen aktiviert.
- Der Druck wird automatisch erhöht, wenn ein Ereignis erkannt wird.

Integrierte Befeuchtung

Die vollständig integrierte adaptive Befeuchtung passt die Temperatur der Luftbefeuchter-Heizplatte automatisch an, um eine konstante relative Atemluftfeuchtigkeit für den Patienten aufrechtzuerhalten.

- Die Temperatureinstellungen für beheizte Schläuche sind optional.
- Anpassungen können während der Therapie einfach vorgenommen werden.
- Eine Wassersparfunktion ist enthalten.

Optionaler beheizter mikroflexibler Schlauch, 12 mm

Der Philips-Schlauch mit dem kleinsten Durchmesser ist bequem zu tragen und benötigt weniger Platz als herkömmliche Schläuche.

Gerätefunktionen

- Ramp Plus
- Einstellungen für die Luftbefeuchtung und den beheizten Schlauch
- FLEX
- Opti-Start
- EZ-Start
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Prüfung des Maskensitzes
- Erweiterte Ereigniserkennung
- Kurvenformdaten
- Bluetooth-Oximetrie-Kompatibilität

Verbesserte Konnektivität

Ein integriertes Mobilfunkmodem und automatische Bluetooth-Kopplung ermöglichen die Einrichtung aus der Ferne und den einfachen Zugriff auf Daten sowohl für Ihr Pfltegeteam als auch für Ihre Patienten.

- Nehmen Sie bei Bedarf Verschreibungsänderungen vor und greifen Sie auf Therapiedaten zu.
- Verwenden Sie Leistungsprüfungen für eine einfache Fehlerdiagnose aus der Ferne

Tagesaktuelles Feedback

Funktionen zur Ferndatenerfassung und -einbindung helfen bei der Leistungsverfolgung.

- Philips Care Orchestrator liefert relevante Patientendaten und hilft Ihnen bei der Vorhersage und Lösung der meisten Patientenliegen.
- Mit der Philips DreamMapper App können Patienten ihre eigenen nächtlichen Schlafdaten einsehen, um motiviert zu bleiben und ihre Therapie zu verfolgen.



Spezifikationen

DreamStation 2 Auto CPAP Advanced

| | |
|---|---|
| Modus | CPAP, Auto-CPAP |
| Druckbereich | 4 bis 20 cm H ₂ O |
| FLEX-Druckentlastung | Aus, 1-3 |
| Ramp Plus-Dauer | 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten |
| Ramp Plus-Anfangsdruck | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm H ₂ O oder aus |
| Luftbefeuchtung | Adaptive Befeuchtung und Schlauchheizungseinstellungen (optional) |
| Luftbefeuchterkapazität | 325 ml |
| Datenspeicherkapazität (mindestens) | Geräteintern: <6 Monate |
| Höhenausgleich | Automatisch |
| Filter | Wiederverwendbarer Pollenfilter; ultrafeiner Einwegfilter |
| Gerätesteuerung | LCD-Farb-Touchscreen; Therapietaste drücken |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Abmessungen | 256.8 mm × 158.5 mm × 84.8 mm (L × B × H) |
| Gewicht ohne Netzteil, leerer Wassertank | 1040 g |
| Gewicht mit Netzteil, leerer Wassertank | 1336 g |
| Stromversorgung | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0-2.0 A |

1. Frédéric Gagnadoux, Dirk Pevernagie, et al., «Validation of the System One RemStar Auto A-Flex for Obstructive Sleep Apnea Treatment and Detection of Residual Apnea-Hypopnea Index: A European Randomized Trial.» *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 13(2):283-290, 2017.
2. Clete A. Kushida, Richard B. Berry, et al., «Positive Airway Pressure Initiation: A Randomized Controlled Trial to Assess the Impact of Therapy Mode and Titration Process on Efficacy, Adherence, and Outcomes.» *Sleep*, 34(8):1083-1092, 2011.
3. Setzt die Annahme der intelligenten Standardeinstellungen voraus. Alternativ können Sie verschriebene Therapien vollständig über Care Orchestrator ohne Berührung des Gerätes einrichten.

Bestellinformationen

| DreamStation 2 Auto CPAP Advanced | Artikelnummer |
|--|----------------------|
| DreamStation 2 Auto CPAP Advanced mit Luftbefeuchter und Mobilfunkmodem/BT | EUX520H15C |
| Luftbefeuchtung | Artikelnummer |
| Wassertank DS2 mit Deckel | 1142832 |
| DS2 Einlass-/Auslassdichtung | 1142836 |
| Schläuche | Artikelnummer |
| Standardschlauch, 15 mm | PR15 |
| Beheizter Schlauch, 15 mm | HT15 |
| Mikroflexibler Schlauch, 12 mm | PR12 |
| Mikroflexibler, beheizter Schlauch, 12 mm | HT12 |
| 12 mm Schlauch Geräteadapter | 1147466 |
| Filter | Artikelnummer |
| Pollenfilter DS2, wiederverwendbar (1 St.) | 1142687 |
| Ultrafeiner Filter DS2, Einwegfilter (1 St.) | 1142828 |
| Ultrafeiner Filter DS2, Einwegfilter (6 St.) | 1142831 |
| Zubehör zum Nonin WristOx₂ | Artikelnummer |
| WristOx ₂ ® 3150 mit Bluetooth® Low Energy | 1144877 |
| Weicher, wiederverwendbarer Fingersensor, WristOx ₂ , SM | 1147077 |
| Weicher, wiederverwendbarer Fingersensor, WristOx ₂ , M | 1147178 |
| Weicher, wiederverwendbarer Fingersensor, WristOx ₂ , L | 1147179 |
| WristOx ₂ ® PC-USB-Schnittstellenkabel | 1147180 |
| Weiteres Zubehör | Artikelnummer |
| Gerätetasche DS2 | 1142834 |
| Abgeschirmtes Gleichstromkabel - DreamStation | 1120746 |
| Abgeschirmtes Gleichstromkabelsystem - DreamStation | 1120747 |
| Philips, PAP, 80-W-Netzteil | 1144267 |